



# SMARTLIGHT/S

ADRESOWALNA CENTRALA Z JEDNĄ PĘTLĄ  
OBSŁUGUJE DO 64 URZĄDZEŃ W PĘTLI I DO 15 STREF

1 dodatkowe wyjście zasilające
Przełącznik do odłączenia akumulatorów przy zbyt intensywnym rozładowaniu
Samo-wprowadzanie (dla urządzeń w pętli)
Samo-adresowanie (dla urządzeń w pętli)
Podświetlany graficzny wyświetlacz dla łatwego zarządzania/użytkownika
Klawisze nawigacyjne do łatwego dostępu do funkcji wyświetlanych graficznie
Klawisze szybkiego dostępu (Wycisz, Reset, Ewakuacja, Weryfikacja)
Szyna RS485 do komunikacji z terminalami wyniesionymi
Brzęczyk (zapewniający sygnały dźwiękowe)
RS232 do ściągania/wysyłania danych
Oprogramowanie pracujące pod Windows
Łatwe programowanie z poziomu panelu centrali
Klucz dostępu dla funkcji 2 poziomu (zgodny z EN54-2)
Złącze zasilacz do podłączenia sondy termicznej
Testowanie wydajności akumulatora
Metalowa obudowa
Zasilanie główne 230V AC ± 10%
Zasilacz impulsowy / ładowanie akumulatorów 2,1A @ 27.6V DC
Miejsce na dwa akumulatory 12V, 7Ah
Wymiary (WxSxG): 325x325x80mm
Masa (bez akumulatorów): 3Kg
Maksymalny pobór prądu przez urządzenia zewnętrzne (moduły i inne urządzenia centrali 1,43A