

S311 to nowoczesna, natynkowa stacja zewnętrzna przeznaczona do systemu wideodomofonowego Vidos DUO IP. Wyposażona w wyświetlacz LCD oraz czytnik RFID obsługujący standardy Mifare 13,56 MHz i Unique 125 kHz, zapewnia wygodną i uniwersalną kontrolę dostępu.

Urządzenie umożliwia obsługę dwóch niezależnych wejść oraz oferuje personalizację ekranu głównego poprzez dodanie własnej grafiki i tekstu (np. logo firmy czy adresu). Rozbudowane ustawienia pozwalają na konfigurację parametrów systemu, sieci, języków, dźwięków oraz funkcji, takich jak czujnik ruchu czy podział instalacji na strefy.



### Parametry techniczne:

Wyświetlacz LCD umożliwiający prezentację informacji i komunikatów

Kontrola dostępu za pomocą kart i breloków RFID

Obsługa dwóch niezależnych wejść

Możliwość personalizacji ekranu głównego: dodawanie własnej grafiki, wyświetlanie logo firmy, konfiguracja własnego tekstu lub adresu

Rozbudowana konfiguracja systemu i parametrów sieciowych

Ustawienia języka interfejsu

Konfiguracja dźwięków i sygnałów urządzenia

Obsługa czujnika ruchu

Możliwość podziału instalacji na strefy

Montaż natynkowy

Zasilanie: 22–28V DC

Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC, maks. 250 mA

Pobór mocy: 5 W

2 wyjścia przekaźnikowe

Kamera CMOS 1/2,7"

Rozdzielczość wyświetlacza: 800 × 480 px

Szeroki kąt widzenia obiektywu: 170°

Obsługa kart SD do 128 GB (klasa 10)

Wbudowany czytnik kart RFID: Mifare 13,56 MHz, Unique 125 kHz

Zakres temperatur pracy: od -10°C do +50°C

Stopień ochrony: Ip65

Okablowanie: 2 żyły bez polaryzacji

Wymiary: 260 × 100 × 25 mm

The S311 is a modern surface-mounted outdoor station designed for the Vidos DUO IP video intercom system. Equipped with an LCD display and an RFID reader supporting Mifare 13.56 MHz and Unique 125 kHz standards, it provides convenient and versatile access control. The device allows operation of two independent entrances and offers personalization of the main screen by adding custom graphics and text (e.g. a company logo or address). Advanced settings enable configuration of system parameters, network settings, languages, sounds, and functions such as motion detection or division of the installation into zones.



### Technical parameters:

- LCD display for presenting information and messages
- Access control using RFID cards and key fobs
- Support for two independent entrances
- Customizable home screen: add custom graphics, display company logo, configure custom text or address
- Advanced system and network parameter configuration
- Interface language settings
- Device sound and notification configuration
- Motion sensor support
- Possibility to divide the installation into zones
- Surface-mounted installation
- Power supply: 22–28 V DC
- Electric strike power supply: 12 V DC, max. 250 mA
- Power consumption: 5 W
- 2 relay outputs
- CMOS camera 1/2.7"
- Display resolution: 800 × 480 px
- Wide viewing angle: 170°
- Support for SD cards up to 128 GB (Class 10)
- Built-in RFID card reader: Mifare 13.56 MHz, Unique 125 kHz
- Operating temperature range: -10°C to +50°C
- Protection rating: Ip65
- Wiring: 2 non-polarized wires
- Dimensions: 260 × 100 × 25 mm

Die S311 ist eine moderne Aufputz-Außenstation für das Video-Türsprechanlagensystem Vidos DUO IP. Ausgestattet mit einem LCD-Display sowie einem RFID-Leser, der die Standards Mifare 13,56 MHz und Unique 125 kHz unterstützt, bietet sie eine komfortable und vielseitige Zugangskontrolle. Das Gerät ermöglicht die Verwaltung von zwei unabhängigen Eingängen und bietet die Möglichkeit, den Hauptbildschirm durch eigene Grafiken und Texte (z. B. Firmenlogo oder Adresse) zu personalisieren. Erweiterte Einstellungen erlauben die Konfiguration von Systemparametern, Netzwerkeinstellungen, Sprachen, Tönen sowie Funktionen wie Bewegungserkennung oder die Aufteilung der Installation in Zonen.



### Technische Parameter:

LCD-Display zur Anzeige von Informationen und Mitteilungen  
Zutrittskontrolle mittels RFID-Karten und Schlüsselanhängern  
Unterstützung von zwei unabhängigen Eingängen  
Möglichkeit zur Personalisierung des Startbildschirms: Hinzufügen eigener Grafiken, Anzeige des Firmenlogos  
sowie Konfiguration eigener Texte oder Adressen  
Erweiterte Konfiguration des Systems und der Netzwerkparameter  
Einstellung der Sprache der Benutzeroberfläche  
Konfiguration von Tönen und Gerätesignalen  
Unterstützung eines Bewegungssensors  
Möglichkeit zur Aufteilung der Installation in Zonen  
Aufputzmontage  
Stromversorgung: 22–28 V DC  
Stromversorgung für Türöffner: 12 V DC, max. 250 mA  
Leistungsaufnahme: 5 W  
2 Relaisausgänge  
CMOS-Kamera 1/2,7"  
Displayauflösung: 800 × 480 px  
Großer Betrachtungswinkel des Objektivs: 170°  
Unterstützung für SD-Karten bis 128 GB (Klasse 10)  
Integrierter RFID-Kartenleser: Mifare 13,56 MHz, Unique 125 kHz  
Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +50°C  
Schutzart: Ip65  
Verkabelung: 2 nicht polarisierte Adern  
Abmessungen: 260 × 100 × 25 mm